



alimentatore elettronico per lampade fluorescenti t8

ELECTRONIC BALLAST FOR
FLUORESCENT LAMPS T8



50-60 Hz - 220/240 Vac
Classificazione EEL = A2
Alimentatore da incorporare
Contenitore in metallo
Morsetti ad innesto rapido
Nessun sfarfallio della luce - assenza di ronzio
Lunghezza massima tra alimentatore e lampada 2 m

ATTENZIONE: scegliere correttamente l'alimentatore idoneo (vedi tabella sotto)

50-60 Hz - 220/240 Vac
Classification EEL = A2
Electronic ballast for integrated installation
Metal case
Fast connections with push in terminals
No flickering - No noise
The distance between the ballast and lamp must not exceed 2 m

ATTENTION: correctly choose the suitable power supply (see table below)



CODICE	POTENZA	CORRENTE	ACCENSIONE LAMPADA		PESO
CODE	POWER	CURRENT		IGNITION LAMP	WEIGHT
	Watt	mA			gr
BF118TO	1 x 18	80	istantanea	quick start	130
BF136TO	1 x 36	157	istantanea	quick start	130
BF218TO	2 x 18	157	istantanea	quick start	190
BF236TO	2 x 36	315	istantanea	quick start	190
BF158MP	1 x 36 - 58	320	con preriscaldamento	with pre-heardet cathods	280
BF258MP	2 x 36 - 58	490	con preriscaldamento	with pre-heardet cathods	280
BF318TO	3 x 18	490	istantanea	quick start	260
BF418TO	4 x 18	490	istantanea	quick start	260