

## DATI TECNICI

CE 8-60 SMART	
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230Vac + batteria tampone 12V 5Ah (non inclusa)
<b>ZONE DI ALLARME E INGRESSI</b>	60 zone radio, 16 attivatori radio, 25 utenti, 16 periferiche radio bidirezionali, 8 ingressi NC di allarme, 1 ingresso NC di tamper
<b>USCITE</b>	2 USCITE 12Vdc per alimentazione periferiche, Uscita stato impianto TC, USCITE 12Vdc a dare/mancare in allarme, 3 uscite AUX programmabili (NC/NA)
<b>INSERIMENTI</b>	Totale + Parziale + Esterno
<b>DISPOSITIVI DI INSERIMENTO</b>	Radiocomando (mod. TX2C / TX4C), Tastiera radio (mod. DVTR-RT / DVTR-OLED), Lettore transponder (mod. LET-SCH), ingresso chiave filare, APP, SMS e Menu vocale
<b>FREQUENZA (PORTATA)</b>	RX + TX 433,92 MHz (100 m in aria libera)
<b>MEMORIA ALLARMI</b>	200 eventi
<b>SEGNALAZ. ACUSTICHE</b>	Sirena magnetodinamica alta potenza 115dB, Toni di avviso, Funzione ALERT (anche vocale)
<b>RITARDI</b>	Tempi di Uscita e Ingresso programmabili
<b>MODULO GSM + LTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connessione dati internet LTE integrata</li><li>• 8 numeri programmabili per SMS e chiamate vocali</li><li>• Menu vocale</li></ul>
<b>NOTIFICHE EVENTI</b>	Notifiche PUSH Notifiche SMS Chiamate vocali di allarme, panico, teleallarme
<b>INTERFACCIA</b>	Porta USB, Wi-Fi, App (iOS, Android, Windows)

### Sede legale ed operativa

Via Bard, 12/A • 10142 Torino (TO) • Italy  
Tel +39 011 7701428 • Fax +39 011 7701429  
info@duevi.eu • www.duevi.eu • [in](#) [▶](#)



## CENTRALE CE8-60 SMART

Centrale di allarme supervisionata radio-filo  
con Wi-Fi, LTE

## CENTRALE CE8-60 SMART

### LA SICUREZZA CHE PARLA CON TE.

#### Ideale per medi impianti.

CE8-60 è la centrale ideale per medi impianti residenziali in cui è necessaria anche la protezione di ambienti esterni. Il giusto compromesso tra sistema radio e filare.

#### Tante funzioni.

CE8-60 dispone di una ampia gamma di personalizzazioni dell'impianto (ritardo di ingresso e uscita, preallarme, allarme a bassa intensità per sensori esterni, segnalazione di porta aperta, controllo antiaccecamento radio e GSM, personalizzazione dei nomi di tutte le zone di allarme e degli utenti.

#### Notifiche.

La centrale può inviare PUSH, SMS e chiamate vocali per notificare nuovi eventi come allarmi, inserimenti, disinserimenti, mancanza e ritorno di corrente, batteria bassa di un dispositivo, etc.

#### Parla con te.

La funzione di Alert vocale consente di associare a tutti i sensori un diverso messaggio vocale (registrabile) per distinguere quale ha rilevato ad impianto disinserito. Questa funzione è disponibile aggiungendo il modulo audio amplificato (mod. AMP).

#### Controlla il riscaldamento.

La funzione Termostato consente di controllare da remoto la temperatura di casa, attivare l'accensione della caldaia e mantenere la temperatura impostata. Questa funzione è disponibile aggiungendo la sonda temperatura (mod. TEMP).

#### Controllabile da remoto.

La centrale è sempre connessa alla rete internet tramite Wi-Fi oppure LTE. Può essere gestita tramite APP sia dall'utente per attivazioni sia dall'installatore per una totale programmazione in tempo reale. L'applicazione è disponibile per iOS, Android e Windows. La CE 8-60 può essere gestita anche tramite menu vocale. Le notifiche inviate possono essere SMS, vocale o PUSH.

#### Aggiornamento dell'impianto facile ed economico.

CE8-60 è compatibile con gli accessori e i sensori delle centrali CE603 e CE608 (sensori radio AN), ottenendo l'espansione delle funzionalità tramite l'App. Avremo così un grande vantaggio sia per l'utente che per l'installatore.

- ★ **Piena compatibilità** con accessori e sensori delle centrali **CE603, CE608**

**60** Zone radio

**16** Attivatori radio

**8** Zone filari

**25** Utenti

 **Inserimento** totale + parziale + esterno

 Programmabile da un'app gratuita (Firmware aggiornabile)

 Funzione di **avviso vocale**

 **Modulo LTE + Wi-Fi** integrato (SMS + vocali + dati)

 **Sirena** interna 115dB magnetodinamica

## CENTRALE CE8-60 SMART



Tastiera radio



Radiocomandi



Sensore IR



Contatti porta



Sensori esterni



Sirena esterna



433

